



imprimer



fermer



PTC 500 21S



Portier téléphonique "Mains libres", anti-vandales :

- conforme aux exigences de la réglementation pour l'accessibilité des personnes avec handicap,

- avec défilement de noms (Capacité : 500 noms de résidents).

Le PTC 500 21S peut être raccordé :

- à une ligne téléphonique analogique du réseau public ou du réseau privé (autocommutateur, PABX),
- derrière une interface GSM AMPHITECH pour la phonie (*Paramétrage en **mode local***),
- derrière une interface IP type LINKSYS PAP2T® pour la phonie (*Paramétrage en **mode local***),
- derrière une interface IP type AXIS M7001® pour la vidéo.

Fonctions

- Téléphone
- Contrôle d'accès (avec définition possible de plages horaires)

Caractéristiques techniques

- 2 flèches de déplacement pour rechercher un résident dans la liste
- 1 clavier pour les fonctions code d'accès, numérotation abrégée et recherche alphabétique du résident
- Ecran couleur
- 1 caméra vidéo couleur orientable 25° (sortie vidéo analogique avec liaison coaxiale, 75 Ohms)
- Affichage de pictogrammes en fonction de l'état du portier
- Diffusion de messages (appel en cours, ouverture de la porte, etc....)
- Prédiposition pour l'installation d'un module VIGIK®
- Paramétrage en mode local ou distant à l'aide de l'application TOOLSET fournie
- 2 relais pour la commande d'ouverture de porte et le pilotage d'éléments externes (éclairage, etc.)
- 1 relais pour le pilotage d'une caméra externe
- 1 entrée "Bouton sortie"
- Durée de communication programmable de 1 à 9 minutes
- Information défaut secteur disponible sur alimentations AMPHITECH
- Alimentation 10-30 V DC

Caractéristiques mécaniques

- Montage en saillie
- Dimensions 300 x 120 x 30 mm
- Indices de protection : IP 55 - IK 8
- Façade inox 2.5 mm, Boîtier en ZAMAK

Options et périphériques

- Adaptateurs AMPHITECH pour phonie déportée

Garantie

- 2 ans, retour usine



Appel en cours

Communication en cours



Ouverture porte

Appel suivant en cours



Appel en échec

Configuration en cours

